FC300 fjernstyrt GSM kontakt

Quick Start

Denne Quick Start guiden er kun et vedlegg til bruksanvisningen.
Les bruksanvisningen for fullstendig veiledning i kontaktens funksjoner, spesifikasjoner tjenester og sikker bruk.

NOTE! Denne kontakten er kalibrert for Norge med Norsk SIM kort

1) Installasjon:

- Sett kontakten strømbryter i OFF posisjon.
- Skru løs skruen på dekselet merket med ”SIM” bak på kontakten.
- Skyv metall holderen til åpen posisjon, plasser deretter SIM kortet i metall holderen og skyv den tilbake til låst posisjon. (Husk å plasser SIM kortet med den skrå siden mot kontaktens tilsvarende spor og med den gull fargede chipen ned).
- Skru fast SIM dekselet.
- Monter temperatursensoren i **I/O** porten.
- Sett kontaktens strømbryter i ON posisjon.

2) Brukerandgang og kommando kode:

Alle innstillingene på denne GSM kontakten kan endres med SMS kommandoer. Brukeradgang deles i to nivåer. Master og Familie.

Master:

©Copyright

Kun Master har tilgang til alle funksjoner på denne GSM kontakten. For å få tilgang til kontaktens funksjoner må mobiltelefonnummeret lagres i kontaktens internminne. Det er kun mulig å registrere 1 Master av gangen. Dette er en funksjon for å bedre datasikkerheten. Master nummer kan endres med en enkel SMS kommando.

Familie:
Det er til enhver tid mulig å legge til og endre opptil 4 Familie brukere. Familie brukere har kun mulighet til å benytte 1 funksjon: Strøm AV/PÅ.

Master brukers kommando format: **#kode#innhold#**
Familie bruker kommando format: **#kode#innhold#passord#**
Etter første innlogging kan passordet endres. Passordet må være et 4-sifret tall.
Originalt passord er: 1234
Kontakten sender en SMS bekreftelse på vellykket eller mislykket kommando.
Andre brukere som ikke er registrerte i kontaktens internminne vil bli avvist.

NOTE! # symbolet er en viktig del av kommando formatet. Kommandoene skrives uten mellomrom.

3) Registrer et Master nummer:

Brukeren må sende følgende kommando fra han/hennes mobiltelefon før å bli registrert. (Avsenderes telefonnummer blir registrert som Master).

Metode

Master sender følgende kommando for å:
Registrere master bruker **#00#**

☺ **Vellykket SMS bekreftelse:**

Velkommen til din GSM kontakt!
Deres brukerpassord er 1234

4) Registrer familie brukere:

Metode

Master må sende følgende kommando for å:
Registrere 1 Familie bruker **#Telefonnummer#**
Registrere flere Familie brukere **#Telefonnummer##telefonnummer# ...**
(Telefonnummer må være Familie brukers telefonnummer)

☺ **Vellykket SMS bekreftelse:**

©Copyright

#.....# Familie nummer registrert

5) Synkronisere tid og dato:


Viktig! Hvis kontakten brukes for første gang eller er tilbakestilt til fabrikkoppsett, må den tidssynkroniseres. Hvis ikke vil kontakten benytte tid og dato fra 00:00:00 1/1/2004.

Metode

Master sender følgende kommando for å:

Synkronisere tid og dato **#152#SIMKortNummer#**

SIM kort nummeret må være nummeret til SIM kortet montert i kontakten.



☺ **Vellykket SMS bekreftelse:**

Kontaktens klokkeslett er: YYYY/MM/DD HH:MM (dato og klokkeslett)

Du er nå klar til å bruke din GSM kontakt

6) SMS kommando liste:

Kategori	Funksjon	Kommando
Dato og klokkeslett	Synkroniser kontaktens dato og klokkeslett	**#152#SIMKortNummer #**
Registrer brukere	Registrer en Master bruker	**#00#**
	Endre Master bruker	**#14#NyttTelefonnummer#**
	Registrer Familie bruker	**#06#Telefonnummer#**
	Registrer flere Familie brukere	**#06#Telefonnummer ##Telefonnummer# ...**
	Slett Familie bruker	**#113#Telefonnummer #**
	Slett flere Familie brukere	**#113#Telefonnummer##Telefonnummer#**
	Slett alle Familie brukere	**#113#**

©Copyright

Skru kontakten AV/PÅ	Master skrur kontaktens strøm PÅ	**#01#**
	Master skrur kontaktens strøm AV	**#02#**
	Familie bruker skrur kontaktens strøm PÅ	**#01#Password#**
	Familie bruker skrur kontaktens strøm AV	**#02#Password#**
	Aktiver skru kontaktens strøm AV/PÅ med telefonanrop	**#18#1#**
	Deaktiver skru kontaktens strøm AV/PÅ med telefonanrop (Default)	**#18#0#**
Forsinkelses kontroll	Skru kontaktens strøm PÅ etter… minutter (max 720 min)	**#138#1#Minutes#**
	Skru kontaktens strøm AV etter… minutter (max 720 min)	**#138#0#Minutes#**
Kalender kontroll	Aktiver kalender funksjon	**#128#1#**
	Sett dato og klokkeslett for kontakten å skru PÅ/AV strømmen	**#129#Dag#KlokkeslettPå#KlokkeslettAv#**
	Deaktiver kalender funksjon	**#128#0#**
Temperatur kontroll	Aktivert automatisk styrt strøm AV/PÅ etter temperaturverdier	**#159#1#**
	Sett temperaturverdier for automatisk styrt strøm AV/PÅ	**#159#Modus#LavTemp#HøyTemp#** For info om ”modus” les kapittel 3.5.2
	Deaktivert automatisk styrt strøm AV/PÅ etter temperaturverdier	**#159#0#**
Over/under temperatur alarm	Aktiver over/under temperature alarm	**#170#1#**
	Sett temperaturverdier for alarm	**#170#MinTemp#MaxTemp#**
	Deaktiver over/under temperature alarm	**#170#0#**
Hurtig temperatur endring alarm	Aktivert hurtig temperatur endring alarm	**#160#1#**
	Sett Temperaturverdi og tidsrom	**#160#Temp#Time#**
	Deaktivert hurtig temperatur endring alarm	**#160#0#**

©Copyright

Alarm ved endring i strømforsyning	Aktiver alarm ved endring i intern strømforsyning (Default)	**#11#1#**
	Deaktiver alarm ved endring i intern strømforsyning (Default)	**#11#0#**
	Aktiver alarm ved endring i ekstern strømforsyning (Default)	**#12#1#**
	Aktiver alarm ved endring i ekstern strømforsyning (Default)	**#12#0#**
Varsel tone	Aktiver varsel tone	**#19#1#**
	Deaktiver varsel tone (Default)	**#19#0#**
Sjekk status	Sjekk kontakten operasjons status	**#07#**
	Sjekk kontaktens strømuttak status	**#000#**
	Sjekk kontaktens strøm AV/PÅ forsinkelses innstillinger	**#138#**
	Sjekk timer innstillinger	**#128#**
	Sjekk temperatur kontroll innstillinger	**#159#**
	Sjekk hurtig temperature endring alarm innstillinger	**#160#**
	Sjekk over/under temperatur alarm innstillinger	**#170#**
Endre passord	Opprett nytt passord	**#04#1234#NyttPassord#**
Gjenopprett fabrikkoppsett	Reset kontakten	**#08#**

©Copyright